

AXIS Companion

Manuel d'utilisation

AXIS Companion

Table des matières

Introduction	3
Configuration système	4
Commencer avec AXIS Companion	5
Enregistrer un compte MyAxis	5
Installation du matériel	5
Installer l'application de bureau	6
Créer un site	6
Installer l'application mobile	7
Utilisation quotidienne	9
Accéder à vos périphériques	9
Afficher la vidéo en direct	9
Lire un enregistrement	9
Sauvegarder un enregistrement	9
Prendre une capture d'image	10
Régler les paramètres d'image	11
Afficher les événements	11
Configuration	13
Configurer la qualité vidéo	13
Configurer la détection de mouvement vidéo	13
Configurer les notifications	14
Utiliser les interphones	14
Utiliser des haut-parleurs réseau	15
Utiliser des sirènes stroboscopiques	15
Ajouter un utilisateur	16
Ajouter un périphérique à votre site	16
Supprimer un périphérique de votre site	17
Supprimer un enregistreur de votre site	17
Remplacer un périphérique sur votre site	17
Remplacer un enregistreur sur votre site	18
Activer le mode hors ligne	18
Maintenance	20
Gérer votre système à distance	20
Mettre à niveau le firmware	23
Redémarrer à froid un périphérique	24
Redémarrer à froid un enregistreur	25
Application mobile	26
Vue d'ensemble	26
Activer les notifications	26
Ajouter un périphérique dans l'application mobile	26
Créer un site dans l'application mobile	27
Application TV	28
Afficher la vidéo sur un écran externe	28
Dépannage	29
Problèmes techniques, indications et solutions	29
Enregistrer un rapport système	31
Utilisation de périphériques avec la version 5.50 du firmware	31
Migrer d'AXIS Companion Classic vers la version 4	31

AXIS Companion

Introduction

Introduction

Ce manuel explique comment utiliser le logiciel AXIS Companion 4.0 ou version ultérieure.

Utilisez-vous actuellement AXIS Companion Classic ?

- Pour effectuer une mise à niveau vers la version 4, consultez *Migrer d'AXIS Companion Classic vers la version 4 à la page 31*.

AXIS Companion

Configuration système

Configuration système

- Système d'exploitation : Windows 10 64 bits
- Processeur : Intel Core i5
- Mémoire RAM : 4 Go
- Carte graphique : mémoire vidéo embarquée de 256 Mo
- Pilote de carte graphique : utilisez toujours la version la plus récente
- Réseau : 100 Mbits
- La configuration et la gestion du système nécessitent un accès à Internet (vidéo en direct et vidéo enregistrée disponibles hors ligne)
- Alimentation continue (UPS)
- Périphériques mobiles : iOS 15 ou Android 8.1

Si vous utilisez des périphériques dotés de la version 5.50 du firmware, consultez la section *Utilisation de périphériques avec la version 5.50 du firmware* à la page 31.

AXIS Companion

Commencer avec AXIS Companion

Commencer avec AXIS Companion

Remarque

La configuration du système nécessite un accès à Internet.

Présentation de l'installation :

1. *Enregistrer un compte MyAxis à la page 5*
2. *Installation du matériel à la page 5*
3. *Installer l'application de bureau à la page 6*
4. *Créer un site à la page 6*
5. *Installer l'application mobile à la page 7*

Résultat de l'installation du système :


- Le firmware est mis à niveau sur tous les périphériques Axis.
- Un mot de passe est défini pour les périphériques.
- Les enregistrements sont activés avec les paramètres par défaut.
- L'accès distant est activé.

Enregistrer un compte MyAxis

Enregistrez un compte My Axis sur axis.com/my-axis/login

Vous pouvez sécuriser davantage votre compte MyAxis en activant l'authentification multifacteur (MFA). La MFA est un système de sécurité qui ajoute une couche supplémentaire de vérification pour garantir l'identité de l'utilisateur.

Pour activer la MFA :

1. Connectez-vous avec vos identifiants MyAxis.
2. Accédez à  et sélectionnez **Paramètres du compte**.
3. Cliquez sur **Paramètres de sécurité**
4. Activez la **Vérification en 2 étapes**.

Vous êtes redirigé vers une page de connexion.

5. Connectez-vous avec vos identifiants MyAxis.

La MFA est à présent active.

Connectez-vous lorsque la MFA est active :

1. Connectez-vous en utilisant votre compte MyAxis.

Un e-mail vous est envoyé.

2. Ouvrez l'e-mail et cliquez sur **S'authentifier**.

Si vous n'avez pas reçu d'e-mail, vérifiez s'il se trouve dans votre dossier de courriers indésirables. S'il ne s'y trouve pas, contactez le support informatique.

AXIS Companion

Commencer avec AXIS Companion

Installation du matériel

Avant d'installer le matériel :

- Assurez-vous que vous avez un accès Internet.
- Assurez-vous d'utiliser le même réseau pour votre ordinateur et les périphériques que vous allez installer.
- Redémarrez à froid tous les périphériques utilisés dans un autre système.

Utiliser AXIS S30 Series Recorder comme périphérique d'enregistrement

1. Connectez AXIS S30 Series Recorder au réseau via le port LAN
2. Montez les périphériques et connectez-les aux ports PoE de l'enregistreur.
3. Branchez l'alimentation électrique à l'enregistreur.
4. Attendez quelques minutes que l'enregistreur et les périphériques démarrent avant de poursuivre.

▲ATTENTION

Conservez l'enregistreur dans un environnement bien ventilé et assez éloigné des autres appareils pour éviter toute surchauffe.

Vous trouverez plus d'informations sur l'enregistreur, comme les exigences d'alimentation et le nombre de périphériques à connecter, dans la documentation disponible sur la page d'assistance de l'enregistreur sur axis.com.

Utiliser une AXIS Surveillance Card comme périphérique d'enregistrement

1. Connectez un périphérique PoE, comme un commutateur PoE, au réseau.
2. Insérez une *AXIS Surveillance Card* dans les périphériques à partir desquels vous voulez enregistrer.
3. Montez les périphériques et connectez-les au périphérique PoE.
4. Attendez quelques minutes que les périphériques démarrent avant de poursuivre.

Installer l'application de bureau

1. Accédez à axis.com/products/axis-companion et cliquez sur **Télécharger** pour télécharger AXIS Companion version 4 pour Windows.
2. Ouvrez le fichier de configuration et suivez les instructions de l'assistant.
3. Connectez-vous à votre *compte MyAxis*.

Créer un site

Un site est un point d'entrée unique vers une solution de surveillance, par exemple toutes les caméras dans un magasin. Vous pouvez assurer le suivi de plusieurs sites à partir d'un seul compte MyAxis.

Remarque

Si vous avez utilisé une ancienne version d'AXIS Companion, les sites que vous avez créés n'apparaissent pas dans la liste des sites dans AXIS Companion version 4. Il est possible que certains périphériques ne soient pas pris en charge. Pour plus d'informations, voir *Migrer d'AXIS Companion Classic vers la version 4*.

1. Démarrez l'application de bureau AXIS Companion.
2. Connectez-vous à votre *compte MyAxis*.
3. Cliquez sur **Créer un nouveau site**.

AXIS Companion

Commencer avec AXIS Companion

4. Indiquez le nom de votre site et de votre société.
5. Cliquez sur **Next (Suivant)**.
6. Sélectionnez les périphériques à ajouter à votre site.
7. Cliquez sur **Next (Suivant)**.
8. Sélectionnez le stockage.
9. Cliquez sur **Next (Suivant)**.
10. Sur la page **Prêt à installer**, les options **Mode hors ligne** et **Mettre à niveau le firmware** sont activées par défaut. Vous pouvez les désactiver si vous ne souhaitez pas accéder au mode hors ligne ni mettre à niveau vos périphériques vers la dernière version du firmware.
11. Cliquez sur **Installer** et patientez pendant que AXIS Companion configure les périphériques.


La configuration peut prendre plusieurs minutes.

Installer l'application mobile

Avec l'application mobile AXIS Companion, vous pouvez accéder à vos périphériques et enregistrements depuis n'importe où. Vous pouvez également recevoir des notifications en cas d'événements suspects ou lorsque quelqu'un parle dans un interphone.


Pour Android

Cliquez sur *Télécharger* ou scannez le code QR suivant.



Pour iOS

Cliquez sur *Télécharger* ou scannez le code QR suivant.



AXIS Companion

Commencer avec AXIS Companion

Ouvrez l'application AXIS Companion et connectez-vous avec vos identifiants Axis.


Si vous n'avez pas de compte MyAxis, vous pouvez vous rendre sur axis.com/my-axis pour en créer un.

Utilisation quotidienne

Accéder à vos périphériques

1. Connectez-vous à AXIS Companion sur un ordinateur ou un périphérique mobile à l'aide de votre *compte MyAxis*.
2. Accédez au site qui contient vos périphériques.

Afficher la vidéo en direct



1. Accédez à .
2. Sélectionnez la caméra que vous souhaitez visionner.

Afficher la vidéo en direct sur une grille

1. Accédez à .
2. Cliquez sur  ou faites un clic droit sur l'image et sélectionnez **Show split view (Afficher la vue partagée)**.


Pour revenir en arrière, faites un clic droit dans la vue partagée et sélectionnez **Exit split view (Quitter la vue partagée)**.

Afficher la vidéo en direct dans une séquence

1. Accédez à .
2. Cliquez sur  ou faites un clic droit sur l'image et sélectionnez **Show split view (Afficher la vue partagée)**.
3. Faites un clic droit dans la vue partagée et sélectionnez **Show as sequence (Afficher comme séquence)**.

Pour revenir en arrière, faites un clic droit dans la vue de séquence et sélectionnez **Exit sequence view (Quitter la vue de séquence)**.

Lire un enregistrement

1. Accédez à .
2. Utilisez la visualisation chronologique et le calendrier pour rechercher l'enregistrement.
3. Sélectionnez la caméra dans la visualisation chronologique et déplacez le marqueur de lecture sur l'heure de votre choix.

Remarque

Lorsque vous déplacez le marqueur de lecture, l'image vidéo est mise à jour en continu. Cela vous permet de trouver facilement un moment spécifique dans l'enregistrement.

4. Cliquez sur **Play (Lire)**.

Sauvegarder un enregistrement

1. Accédez à  > .

AXIS Companion

Utilisation quotidienne


2. Sélectionnez les heures de début et de fin pour un enregistrement.
3. Sélectionnez les périphériques à partir desquels sauvegarder les enregistrements.
4. Pour sauvegarder sur une clé USB depuis un AXIS S30 Series Recorder, cochez la case **Save to recorder USB (Enregistrer sur le port USB de l'enregistreur)**.

Remarque

La première partition de votre périphérique USB doit utiliser un système de fichiers exFAT ou NTFS.

5. Sauvegardez l'enregistrement.

Modifiez l'emplacement des enregistrements sauvegardés :

1. Accédez à  > Settings > File (Paramètres > Fichier).
2. Modifiez l'emplacement sous Recordings (Enregistrements).

Lire un enregistrement sauvegardé


Pour lire un enregistrement sauvegardé, ouvrez-le dans AXIS File Player.

Lorsque vous sauvegardez un enregistrement, AXIS File Player est sauvegardé dans le même dossier. L'AXIS File Player dispose d'une visualisation chronologique indiquant l'heure à laquelle l'enregistrement a été réalisé.

Valider un enregistrement sauvegardé

Vous pouvez valider un enregistrement pour confirmer que l'horodatage et les images n'ont pas été manipulés après la première sauvegarde de l'enregistrement. Pour ce faire, une signature numérique est insérée dans le fichier lorsque vous sauvegardez un enregistrement. Vous pouvez ajouter un mot de passe à la signature numérique pour plus de sécurité.

Pour protéger votre signature numérique avec un mot de passe lors de la sauvegarde d'un enregistrement :

1. Accédez à  > Paramètres > Fichier.
2. Sous **Format vidéo**, sélectionnez **Windows Media Format (.asf)**.
3. Sélectionnez **Show digital signature options when saving recordings (Afficher les options de signature numérique lors de la sauvegarde des enregistrements)**.

La prochaine fois que vous sauvegardez un enregistrement, la fenêtre **Digital signature (Signature numérique)** apparaît ; elle permet de sélectionner un mot de passe pour la signature.

Valider un enregistrement :

1. Ouvrez l'enregistrement sauvegardé dans AXIS File Player.
2. Cliquez sur **Tools (Outils)** et sélectionnez **Verify digital signature (Vérifier la signature numérique)**.
3. Entrez le mot de passe, si un mot de passe a été ajouté à la signature, puis cliquez sur **OK**.

Un fenêtre apparaît pour vous indiquer si l'enregistrement est valable ou non.


Prendre une capture d'image

Prendre une capture d'image de la vidéo en direct :




1. Accédez à 

AXIS Companion


Utilisation quotidienne

2. Cliquez sur 


Prendre une capture d'image des enregistrements :

1. Accédez à 
2. Utilisez la visualisation chronologique et le calendrier pour rechercher l'enregistrement.
3. Sélectionnez la caméra dans la visualisation chronologique et déplacez le marqueur de lecture sur l'heure de votre choix.
4. Cliquez sur  pour démarrer le mode Investigation.
 - Ce mode permet de visionner la vidéo enregistrée, image par image, pour trouver le moment exact où un incident s'est produit et prendre un instantané de ce moment.
5. Pour rechercher l'incident, cliquez sur les miniatures pour faire un saut de 30, 15, 5 ou 1 image(s) en arrière (volet supérieur) ou en avant (volet inférieur). Vous pouvez également déplacer le curseur.
6. Lorsque vous êtes satisfait, cliquez sur  pour prendre un instantané.
 - Pour la plupart des caméras, l'instantané contient toute l'image de la caméra, quel que soit le niveau de zoom. Pour les caméras dont l'image est rectifiée, la capture d'image correspond à l'image avec zoom avant.

Modifier l'emplacement des captures d'image sauvegardées :

1. Accédez à  > Settings (Paramètres) > File (Fichier).
2. Modifiez l'emplacement sous Snapshots (Captures d'image).

Régler les paramètres d'image


1. Allez dans  > Caméras > Image.
2. Sélectionnez la caméra à rechercher pour l'ajuster.

Vous pouvez contrôler l'image en réglant les paramètres suivants :

- Appearance (Apparence)
- Exposure (Exposition)
- Overlays (Incrustations)
- Day Et Night (Jour et nuit)
- Privacy mask (Masque de confidentialité)
- Focus Et zoom (Mise au point et zoom)

Afficher les événements

Vous pouvez afficher la liste des événements détectés par les périphériques.

1. Cliquez sur  pour voir la liste des événements.

AXIS Companion

Utilisation quotidienne

2. Cliquez sur un événement spécifique dans la liste pour voir son enregistrement.
3. Faites un clic droit sur un événement spécifique dans la liste et sélectionnez **Go to Live View (Passer en vidéo en direct)** pour afficher la vidéo en direct du périphérique qui l'a déclenché.

Pour afficher les événements dans la liste et recevoir des notifications lorsqu'ils se produisent, vous devez configurer les notifications d'événement.

- Pour configurer les notifications d'événement à partir de la détection de mouvement vidéo intégrée d'AXIS Companion, consultez *Configurer la détection de mouvement vidéo à la page 13*.
- Pour configurer les notifications d'événement à partir d'autres applications d'analyse Axis, lisez l'article **Comment** sur axis.com/products/axis-companion-4/support.

Exemple:

Un réceptionniste appuie sur un bouton d'alarme. Un opérateur reçoit une notification et affiche l'événement.



Pour regarder cette vidéo, accédez à la version Web de ce document.


help.axis.com/?&tpiald=53506&tsection=view-events

Avec possibilités de modifications dans l'interface utilisateur.

Configuration

Configurer la qualité vidéo


Vous pouvez configurer la qualité vidéo de telle sorte qu'elle soit adaptée aux exigences de qualité d'image et d'utilisation de la bande passante. Les paramètres de qualité vidéo ont un impact sur l'enregistrement des mouvements, l'enregistrement continu et la vidéo en direct.

1. Allez dans  > Cameras > Video quality (Caméras > Qualité de la vidéo).
2. Sélectionnez la caméra à rechercher afin de la configurer.
3. Modifiez l'option Resolution (Résolution) et/ou l'option Frame rate (Fréquence d'image) dans le profil basse ou haute résolution.
4. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour sauvegarder.


Configurer la détection de mouvement vidéo

Lorsque vous configurez un système AXIS Companion, l'enregistrement continu est la méthode d'enregistrement automatiquement configurée. L'enregistrement continu est la méthode la plus avantageuse si vous l'utilisez avec les notifications d'événement basées sur la détection de mouvement vidéo.

Envoyer les notifications d'événement basées sur la détection de mouvement vers l'application de bureau AXIS Companion :

1. Accédez à  > Events > Video Motion Detection (Événements > Détection de mouvement vidéo).
2. Configurez un calendrier.
3. Sous Activation, sélectionnez les périphériques pour lesquels vous voulez recevoir une notification.

Si la détection de mouvement est déclenchée trop souvent, vous pouvez ajuster les paramètres pour ignorer des parties de la vue ou certains types d'événements.

1. Accédez à  > Recordings settings > Video motion detection (Paramètres d'enregistrement > détection de mouvement audio).
2. Sélectionnez la caméra à rechercher pour l'ajuster.
3. Sélectionnez la partie de la vue de la caméra à inclure ou à exclure pendant la détection de mouvement.
 - Modifiez la zone prédéfinie à inclure pendant la détection de mouvement.
 - Sélectionnez Exclude areas (Zones à exclure) et modifiez la zone à exclure de la détection de mouvement.

Remarque

Sur certains modèles de caméras, vous pouvez uniquement ajouter des formes rectangulaires. Pour d'autres, vous pouvez ajouter des polygones.

4. Développez Advanced (Avancé) pour ajuster les paramètres des filtres.
 - Small objects filter (Filtre pour petits objets) : ignorer les petits objets, comme les animaux.
 - Swaying objects filter (Filtre pour objets ondulants) : Ignorer les objets qui bougent uniquement sur une courte distance comme les arbres ou les drapeaux qui s'agitent au vent.

AXIS Companion

Configuration

Remarque

Le filtre pour objets ondulants n'est pas disponible sur tous les modèles de caméras.


- **Short-lived objects filter (Filtre pour objets passagers)** : Ignorer les objets qui n'apparaissent que brièvement à l'image comme les phares des voitures ou les ombres.

Pour activer les notifications d'événement dans l'application mobile AXIS Companion, consultez *Activer les notifications* à la page 26.

Pour désactiver l'enregistrement continu et enregistrer uniquement en cas de détection d'un mouvement, consultez *Enregistrer uniquement lorsqu'un mouvement est détecté* à la page 14.

Enregistrer uniquement lorsqu'un mouvement est détecté

Si vous ne voulez pas utiliser l'enregistrement continu comme méthode d'enregistrement dans votre système AXIS Companion, configurez AXIS Companion pour un enregistrement uniquement en cas de détection de mouvement.

1. Accédez à  > **Cameras (Caméras)**.
2. Désactiver l'option **Continuous recording (Enregistrement continu)** pour vos périphériques.
3. Activer l'option **Motion detection (Détection de mouvement)** pour le ou les périphériques de votre choix.

Pour plus d'informations sur la détection de mouvement, consultez *Configurer la détection de mouvement vidéo* à la page 13.

Configurer les notifications

Configurez AXIS Companion de telle sorte que vous recevez des notifications sur votre application mobile et de bureau.

- Pour configurer les notifications d'événement à partir de la détection de mouvement vidéo intégrée d'AXIS Companion, consultez *Configurer la détection de mouvement vidéo* à la page 13.
- Pour configurer les notifications d'événement à partir d'autres applications d'analyse Axis, lisez l'article **Comment sur axis.com/products/axis-companion-4/support**.
- Pour activer les notifications d'événement dans l'application mobile AXIS Companion, consultez *Activer les notifications* à la page 26.

Utiliser les interphones


Ajoutez des interphones à votre système de vidéosurveillance pour répondre aux appels depuis votre ordinateur ou votre application mobile, et pour déverrouiller les portes.

Remarque

Pour déverrouiller une porte, votre interphone doit être correctement connecté au verrou électronique de la porte. La documentation de votre interphone contient des informations sur la procédure à suivre pour établir correctement cette connexion. Pour obtenir la documentation de votre interphone, accédez à axis.com/products/axis-network-intercoms


Réglez le gain de sortie

Vous pouvez régler le gain de sortie pour la sonnerie et les appels de l'interphone.

1. Allez dans  > **Cameras > Intercom (Caméras > Interphone)**.
2. Sélectionnez l'interphone à rechercher pour l'ajuster.
3. Réglez le nombre de dB sous **Output gain (Gain de sortie)**.
4. Cliquez sur **Apply (Appliquer)**.


Gérer le délai d'expiration d'appel

Vous pouvez décider combien de temps un appel sans réponse doit sonner avant qu'il ne s'interrompte automatiquement.

1. Allez dans  > **Cameras > Intercom (Caméras > Interphone)**.
2. Sélectionnez l'interphone à rechercher pour l'ajuster.
3. Réglez le nombre de secondes sous **Calling timeout (Délai d'expiration d'appel)**.
4. Cliquez sur **Appliquer**.

Régler la durée de déverrouillage

Vous pouvez décider combien de temps une porte reste déverrouillée après son ouverture via AXIS Companion.

1. Allez dans  > **Cameras > Intercom (Caméras > Interphone)**.
2. Sélectionnez l'interphone à rechercher pour l'ajuster.
3. Modifiez le nombre de secondes sous **Unlock duration (Durée de déverrouillage)**.
4. Cliquez sur **Appliquer**.

Utiliser des haut-parleurs réseau

Ajoutez des haut-parleurs à votre système de vidéosurveillance pour améliorer la sécurité de vos locaux avec des annonces déclenchées sur événement et des appels directs.


Remarque

- Pour plus d'informations sur le réglage du volume du haut-parleur et l'utilisation du déclenchement sur événement, consultez le manuel d'utilisation de votre haut-parleur. Le manuel d'utilisation se trouve dans la page d'assistance du produit sur axis.com ou sur help.axis.com.
- Pour utiliser plusieurs haut-parleurs, utilisez *AXIS Audio Manager Edge* pour les regrouper par zone. Trouvez le manuel d'utilisation pour *AXIS Audio Manager Edge* sur la page d'assistance ou sur help.axis.com.
- Pour plus d'informations sur l'utilisation des haut-parleurs réseau Axis pour lire des annonces pré-enregistrées dans *AXIS Companion*, lisez l'article **Comment** sur axis.com/products/axis-companion-4/support.

Envoyer des annonces en direct

Dans *AXIS Companion*, une fonction push-to-talk permet d'envoyer des annonces en direct à un ou plusieurs haut-parleurs.

Envoyer une annonce à un haut-parleur :

1. Accédez à  et sélectionnez la caméra de votre choix.
2. Sélectionnez votre haut-parleur.
3. Appuyez sur l'icône représentant un micro et maintenez-la enfoncée pour activer le microphone.
4. Une fois que vous avez envoyé votre annonce, relâchez l'icône représentant un micro.

Pour envoyer une annonce à plusieurs haut-parleurs, utilisez *AXIS Audio Manager Edge* pour regrouper les haut-parleurs et les ajouter à une zone avant d'envoyer votre annonce.

Remarque

Trouvez le manuel d'utilisation pour *AXIS Audio Manager Edge* sur la page d'assistance du produit ou sur help.axis.com.


Utiliser des sirènes stroboscopiques

Ajoutez des sirènes stroboscopiques à votre système de vidéosurveillance pour améliorer la sécurité de vos locaux à l'aide de signaux et d'alarmes déclenchés par des événements.

Remarque

- Pour plus d'informations sur la mise en place d'une sirène stroboscopique, consultez le manuel d'utilisation de votre sirène stroboscopique. Le manuel d'utilisation se trouve dans la page d'assistance du produit sur axis.com ou sur help.axis.com.
- Pour plus d'informations sur l'utilisation d'AXIS D4100-E Network Strobe Siren dans AXIS Companion, consultez l'article [Comment](http://axis.com/products/axis-companion-4/support) sur axis.com/products/axis-companion-4/support.







Ajouter un utilisateur

1. Accédez à  > Users (Utilisateurs).
2. Cliquez sur **Add...** (Ajouter...).
3. Tapez une adresse e-mail et sélectionnez un niveau d'accès.
4. Cliquez sur **OK**.




Remarque

Si vous ajoutez un utilisateur qui n'a pas de compte MyAxis, il doit créer un compte.

Les niveaux d'accès suivants sont disponibles :

Administrateur	   Accès complet
Opérateur	  Peut accéder aux enregistrements et à la vidéo en direct, mais ne peut apporter aucune modification au site.
Utilisateur	 Peut uniquement accéder à la vidéo en direct.



Ajouter un périphérique à votre site

1. Connectez le périphérique aux ports PoE de l'enregistreur ou à un commutateur PoE externe.
2. Accédez à  > Cameras (Caméras) > Overview (Aperçu),  > Recorders (Enregistrement) or  > Other devices (Autres périphériques).
3. Cliquez sur **Add devices** (Ajouter des périphériques).
4. Sélectionnez le périphérique à ajouter à votre site.
5. Cliquez sur **Next** (Suivant).
6. Entrez un mot de passe.

Utilisez ce mot de passe pour accéder aux pages Web de votre périphérique ou au mode hors ligne dans l'application mobile AXIS Companion.

7. Cliquez sur **Next (Suivant)**.
8. Dans la page **Ready to install (Prêt à installer)**, les options **Offline mode (Mode hors ligne)** et **Upgrade firmware (Mettre à niveau le firmware)** sont activées par défaut. Vous pouvez les désactiver si vous ne souhaitez pas accéder au mode hors ligne ni mettre à niveau vos périphériques vers la dernière version du firmware.
9. Cliquez sur **Install (Installer)** et patientez pendant que AXIS Companion configure le périphérique.
La configuration peut prendre plusieurs minutes.

Supprimer un périphérique de votre site

1. Accédez à  > **Cameras (Caméras)** ou > **Other devices (Autres périphériques)**.
Pour supprimer un enregistreur, consultez *Supprimer un enregistreur de votre site à la page 17*.
2. Cliquez sur  > **Remove (Supprimer)** en regard du périphérique que vous voulez supprimer.
3. Cliquez sur **OK**.


Si le périphérique est connecté à un enregistreur, vous devez choisir si vous souhaitez supprimer les enregistrements de l'enregistreur.

Supprimer un enregistreur de votre site



Remarque

Avant de supprimer un enregistreur, vous devez modifier l'option de stockage des périphériques qui lui sont reliés.

Modifier l'option de stockage :

1. Allez dans  > **Cameras > Storage (Caméras > Stockage)**.
2. Sélectionnez le périphérique que vous souhaitez modifier.
3. Sélectionnez **No storage (Pas de stockage)**.
4. Cliquez sur **Apply (Appliquer)**.

Supprimer l'enregistreur :

1. Allez dans  > **Recorders (Enregistreurs)**.
2. Sur la ligne de l'enregistreur que vous voulez supprimer, cliquez sur  > **Remove (Supprimer)**.
3. Cliquez sur **OK**.



Remplacer un périphérique sur votre site

Pour remplacer un périphérique connecté à un enregistreur, il est possible que vous deviez sauvegarder les enregistrements avant le retrait ou le remplacement du périphérique. Dès lors que le périphérique est supprimé du site, les enregistrements ne sont plus disponibles dans la zone **Recordings (Enregistrements)** d'AXIS Companion.



Sauvegarder les enregistrements :

AXIS Companion

Configuration

1. Accédez à  >  .
2. Sélectionnez le périphérique dont vous voulez sauvegarder les enregistrements.
AXIS Companion peut enregistrer jusqu'à 24 heures d'enregistrement à la fois.

Supprimer le périphérique :


1. Accédez à  > **Cameras (Caméras)**.
2. Cliquez sur  > **Remove (Supprimer)** en regard du périphérique que vous voulez supprimer.
3. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, sélectionnez **Remove recordings from recorder (Supprimer les enregistrements de l'enregistreur)**.
Si vous ne sélectionnez pas cette option, l'enregistreur ne libère pas l'emplacement d'enregistrement associé et les autres périphériques ne parviennent pas à se connecter à cet emplacement.

Pour ajouter un périphérique de remplacement, consultez *Ajouter un périphérique à votre site à la page 16*.

Remplacer un enregistreur sur votre site

Pour remplacer un enregistreur sur votre site, vous devez supprimer les périphériques qui lui sont associés.


Supprimer les périphériques :

1. Allez dans  > **Cameras > Storage (Caméras > Stockage)**.
2. Sélectionnez le périphérique que vous souhaitez modifier.
3. Sélectionnez **No storage (Pas de stockage)**.
4. Cliquez sur **Apply (Appliquer)**.

Répétez cette opération pour tous les périphériques connectés à l'enregistreur que vous voulez remplacer.

Pour supprimer l'enregistreur, consultez *Supprimer un enregistreur de votre site à la page 17*.

Ajouter un nouvel enregistreur à votre site :

1. Suivez les étapes sous *Ajouter un périphérique à votre site à la page 16*.
2. Allez dans  > **Cameras > Storage (Caméras > Stockage)**.
3. Sélectionnez le périphérique que vous souhaitez modifier.
4. Sélectionnez le nouvel enregistreur dans la liste.
5. Cliquez sur **Apply (Appliquer)**.


Activer le mode hors ligne

Si vous activez le mode hors ligne, vous pouvez exécuter AXIS Companion avec des fonctionnalités limitées même si la connexion Internet s'interrompt. Vous pouvez accéder à **Live view (Vidéo en direct)** et à **Recordings (Enregistrements)** localement sans connexion Internet. Par contre, vous ne pouvez pas accéder au menu **Configuration** pour apporter des modifications à votre site.

Activer le mode hors ligne :

AXIS Companion

Configuration

- Cliquez sur  > Site (Site) et activez Offline mode (Mode hors ligne).

Remarque

- Le mode hors ligne n'est pas destiné à une utilisation permanente. Connectez votre système AXIS Companion à Internet au moins tous les trois mois pour mettre à jour le firmware et les certificats de vos périphériques.
- L'ordinateur qui accède au site en mode hors ligne doit être connecté au même sous-réseau que les périphériques. Vous ne pouvez pas utiliser le mode hors ligne si votre client AXIS Companion est connecté à Internet.
- L'application mobile utilise le même mot de passe que celui défini pour le périphérique lors de la création du site.
- Il est impossible d'obtenir un rapport système complet sans connexion Internet.

Pour les sites principalement utilisés hors ligne, nous vous recommandons de les configurer avec une IP statique ou une réservation DHCP.

Maintenance

Gérer votre système à distance

L'accès distant à un système de surveillance permet de gagner beaucoup de temps et d'argent lors de la maintenance et du dépannage. Avec l'accès distant, vous obtenez un aperçu des installations et pouvez effectuer immédiatement des étapes de maintenance simples, telles que :

- Redémarrer les périphériques
- Mettre à niveau les périphériques
- Gérer les autorisations des utilisateurs

Démarrer avec la gestion à distance

Remarque

Seuls les utilisateurs avec des droits d'administrateur ont accès aux sites.

1. Accédez à *connect.axis.com*
2. Connectez-vous à votre compte MyAxis pour afficher la liste de vos sites.




Sites


	Demo site	
	Main building	
	My site	

- Pour trouver un site, tapez dans le champ de recherche.
- Pour afficher uniquement les sites contenant des erreurs, cliquez sur **Has error (A une erreur)**.
- Pour vous déconnecter, cliquez sur le menu des initiales et sur **Sign out (Se déconnecter)**.



Gérer les sites




Inviter un utilisateur sur un site :

1. Cliquez sur  > **Users (Utilisateurs)**.
2. Cliquez sur **Add a user to a site (Ajouter un utilisateur à un site)**.
3. Saisissez l'adresse e-mail de l'utilisateur et sélectionnez un niveau d'autorisation
Pour plus d'informations sur les différentes autorisations, consultez *Ajouter un utilisateur à la page 16*.
4. Cliquez sur **Invite (Inviter)**.


Supprimer un utilisateur d'un site :

1. Cliquez sur  > **Users (Utilisateurs)**.
2. Cliquez sur  > **Remove from site (Supprimer du site)**.

Renommer un site :

1. Cliquez sur  > **Rename (Renommer)**.
2. Saisissez le nouveau nom et cliquez sur **Rename (Renommer)**

Supprimer un site :


1. Cliquez sur  > **Remove (Supprimer)**.
Vous devez supprimer les périphériques de votre site avant de pouvoir le supprimer.
2. Cliquez sur **Delete (Supprimer)** pour confirmer.

AXIS Companion

Maintenance

Gérer les périphériques

Lorsque vous cliquez sur un site, vous affichez la liste de tous les périphériques inclus.



Mettre à niveau le firmware pour un seul périphérique :

1. Cliquez sur le périphérique pour voir ses propriétés.
2. Cliquez sur **Upgrade (Mettre à niveau)**.

Mettre à niveau le firmware pour tous les périphériques :


1. Cliquez sur **Upgrade all (Tout mettre à niveau)**.

L'option n'est visible que lorsque plusieurs mises à jour du firmware sont disponibles.

Remarque

Une mise à niveau du firmware peut prendre plusieurs minutes.

Renommer un périphérique :


1. Cliquez sur  > **Rename (Renommer)**.
2. Saisissez le nouveau nom et cliquez sur **Rename (Renommer)**

Redémarrer un périphérique :

1. Cliquez sur  > **Restart (Redémarrer)**.


2. Cliquez sur **Restart (Redémarrer)** pour confirmer.


Supprimer un périphérique :






1. Cliquez sur  > **Delete (Supprimer)**.
2. Cliquez sur **Delete (Supprimer)** pour confirmer.

Mettre à niveau le firmware

Mettez à niveau régulièrement le firmware des périphériques pour bénéficier des dernières fonctions et mises à jour de sécurité.


1. Allez dans  > **Cameras > Overview (Caméras > Aperçu)**.



Camera	Name	Status	Motion recording	Continuous recording	Storage	Audio
	Kitchen	OK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SD card	
	Entrance	OK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SD card	<input type="checkbox"/>
	Intercom	OK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	S3008 - Entrance	<input checked="" type="checkbox"/>
	My office	OK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	S3008 - My room	<input type="checkbox"/>
	Car park	OK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SD card	<input type="checkbox"/>

2. Cliquez sur **Upgrade firmware (Mettre à niveau le firmware)**.

- Sélectionnez les périphériques que vous voulez mettre à jour.



- Cliquez sur **OK**.

La mise à niveau peut prendre plusieurs minutes.

Redémarrer à froid un périphérique

Remarque

- Un redémarrage à froid n'affecte pas vos enregistrements.
 - Un redémarrage à froid réinitialise tous les paramètres, y compris l'adresse IP.
- Sélectionnez le périphérique que vous souhaitez redémarrer à froid et supprimez-le du site.
Voir *Supprimer un périphérique de votre site* à la page 17.
 - Débranchez l'alimentation du périphérique.
 - Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de commande sur la périphérique, puis rebranchez le périphérique.
Maintenez le bouton de commande enfoncé pendant 15 à 30 secondes, jusqu'à ce que le voyant d'état passe à l'orange et clignote.
 - Relâchez le bouton de commande.
Le processus est terminé lorsque le voyant LED de statut passe au vert.
Les paramètres d'usine par défaut sont maintenant rétablis.
 - Ajoutez de nouveau le périphérique au site.

Voir *Ajouter un périphérique à votre site* à la page 16.

Redémarrer à froid un enregistreur

Important

Déplacez doucement l'enregistreur s'il est sous tension. Les mouvements brusques et les chocs peuvent endommager le disque dur.

Remarque

- Un redémarrage à froid réinitialise tous les paramètres, y compris l'adresse IP.
 - Un redémarrage à froid ne supprime pas les enregistrements.
 - Un redémarrage à froid ne supprime pas le mot de passe de cryptage.
1. Mettre l'enregistreur hors tension :
appuyez sur le bouton d'alimentation de l'enregistreur pendant 4 à 5 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez un bip.
 2. Attendez que l'enregistreur soit hors tension, puis retournez-le pour pouvoir accéder au bouton de commande.
 3. Maintenez le bouton de commande enfoncé. Appuyez et relâchez le bouton d'alimentation pour démarrer l'enregistreur. Relâchez le bouton de commande au bout de 15 à 30 secondes, lorsque le voyant LED clignote en orange.
 4. Remettez soigneusement l'enregistreur à sa place.
 5. Le processus est terminé lorsque le voyant d'état passe au vert. Les paramètres d'usine par défaut de l'appareil ont été rétablis. En l'absence de serveur DHCP sur le réseau, l'adresse IP par défaut est 192.168.0.90.
 6. Réinitialisez les périphériques raccordés à l'enregistreur.

Lorsque vous ajoutez l'enregistreur à un site après un redémarrage à froid, vous êtes invité à taper le mot de passe de cryptage pour déverrouiller l'enregistreur ou à cliquer sur **Format disk (Formater le disque)** pour définir un nouveau mot de passe.

AXIS Companion

Application mobile

Application mobile

Avec l'application mobile AXIS Companion, vous pouvez accéder à vos périphériques et enregistrements depuis n'importe où. Vous pouvez également recevoir des notifications en cas d'événements suspects ou lorsque quelqu'un parle dans un interphone.

Pour télécharger l'application mobile sur votre périphérique Android ou iOS, consultez *Installer l'application mobile à la page 7*.

Vue d'ensemble


L'application mobile contient la plupart des fonctions et paramètres disponibles dans l'application de bureau. Utilisez ces quatre onglets pour accéder aux sites et apporter des modifications.

- **Vidéo** : pour accéder à la vidéo en direct et aux enregistrements des périphériques, pour basculer entre les sites si vous en possédez plusieurs, ou pour créer des sites.
- **Événements** : pour trouver la liste des événements détectés par les périphériques. Cliquez sur un événement spécifique pour en voir un enregistrement.
- **Périphériques** : pour accéder aux paramètres des périphériques. Par exemple, vous pouvez mettre à niveau le firmware, modifier la méthode d'enregistrement et ajouter ou supprimer un périphérique.
- **Plus...** : pour gérer les utilisateurs et les notifications, modifier le thème ou obtenir de l'aide en cas de problème.

Activer les notifications

Vous pouvez recevoir des notifications sur votre application mobile lorsque différents événements se produisent, par exemple lorsqu'un mouvement est détecté ou lorsqu'une personne parle dans un interphone.


Pour activer les notifications

1. Activez les notifications pour l'application mobile AXIS Companion dans les paramètres de notifications de votre périphérique.
2. Ouvrez l'application mobile Companion.
3. Allez dans **More (Plus)** >  > **Notifications**.
4. Sélectionnez les notifications que vous voulez activer ou désactiver.

Ajouter un périphérique dans l'application mobile

Remarque

Assurez-vous que votre smartphone est connecté au même réseau que vos périphériques et que votre ordinateur exécute l'application de bureau.

1. Accédez à **Devices (Périphériques)**.
2. Cliquez sur  .
3. Sélectionnez les périphériques que vous voulez ajouter.
4. Cliquez sur **Next (Suivant)**.
5. Entrez un mot de passe.

Utilisez ce mot de passe pour accéder aux pages Web des périphériques ou au mode hors ligne de l'application mobile.

AXIS Companion

Application mobile

6. Cliquez sur **Next (Suivant)** et attendez pendant que AXIS Companion configure le périphérique.


La configuration peut prendre plusieurs minutes.

Créer un site dans l'application mobile

Remarque

Assurez-vous que votre smartphone est connecté au même réseau que vos périphériques et que votre ordinateur exécute l'application de bureau.

1. Connectez-vous en utilisant votre compte MyAxis.
2. Si des sites sont associés à votre compte MyAxis : cliquez sur le nom du site en haut à gauche.
Si des sites ne sont pas associés à votre compte MyAxis : cliquez sur **Welcome (Bienvenue)** en haut à gauche.

3. Cliquez sur  .

4. Cliquez sur **Next (Suivant)**.

5. Nommez votre site et cliquez sur **Next (Suivant)**.

6. Ajoutez le nom de votre entreprise et cliquez sur **Next (Suivant)**.

7. Sélectionnez les périphériques que vous voulez ajouter à votre site et cliquez sur **Next (Suivant)**.

8. Saisissez un mot de passe pour les périphériques.

Utilisez ce mot de passe pour accéder aux pages Web des périphériques ou au mode hors ligne dans l'application mobile.

9. Cliquez sur **Next (Suivant)**.

10. Vérifiez que les détails du site et les périphériques ajoutés sont corrects et cliquez sur **Next (Suivant)**.

11. Attendez que AXIS Companion configure les périphériques.

La configuration peut prendre plusieurs minutes.

Application TV

Afficher la vidéo sur un écran externe




Avec possibilités de modifications dans l'interface utilisateur.

Vous avez besoin des éléments suivants :


- Un périphérique Apple TV ou Android TV.
- L'application AXIS Companion 4 installée sur votre périphérique mobile.
- L'application TV AXIS Companion installée à partir de l'App Store sur votre périphérique Apple TV ou Android TV.
- Vos caméras, votre application mobile et l'application TV doivent toutes être connectées au même réseau local.
- AppleTV 4 et Nvidia Shield avec Android 6 ou version ultérieure.

Procédure :

1. Ouvrez l'application mobile AXIS Companion 4 et connectez-vous.
2. Accédez à **Devices (Périphériques)** >  et sélectionnez votre écran externe.

Remarque

L'icône peut mettre quelques secondes à s'afficher.

3. Sélectionnez les caméras à afficher sur l'écran externe.
4. Appuyez sur  et attendez que la configuration se termine.
5. Vous pouvez afficher une seule caméra à la fois ou créer une vue partagée comportant jusqu'à 16 caméras.
6. Lorsque l'application TV AXIS Companion 4 s'ouvre, lisez les instructions affichées à l'écran pour savoir comment naviguer dans l'application.

Dépannage

Le logiciel AXIS Companion est conçu pour une utilisation sur les nouveaux périphériques ou les périphériques dont les paramètres précédemment modifiés sont restaurés. Pour ajouter au logiciel AXIS Companion des périphériques déjà utilisés dans des systèmes précédents, pensez à les redémarrer à froid avant de les ajouter au site. Modifier les paramètres des périphériques non disponibles dans AXIS Companion peut, dans certains cas, affecter le système et diminuer les performances.

Vérifiez toujours aussi que le client AXIS Companion et les périphériques Axis utilisent les dernières versions de logiciel et de firmware.

Consultez axis.com/products/axis-companion pour plus d'informations sur les éléments suivants :

- Fiche technique
- Produits compatibles
- Assistance et ressources

Problèmes techniques, indications et solutions

Création de site

Aucun périphérique n'est détecté.

Vérifiez que vos périphériques sont sous tension et reliés au même sous-réseau que votre ordinateur.

Les périphériques sont pris en charge

Les périphériques Axis plus anciens avec un firmware qui ne peut pas être mis à jour vers la version 5.50 ou ultérieure ne sont pas pris en charge.

Erreurs de communication

AXIS Companion n'a pas pu entrer en contact avec le périphérique. Causes possibles :

- Connexion à Internet instable. Vérifiez votre connexion Internet, puis essayez à nouveau.
- Le périphérique n'est pas disponible sur le réseau après le redémarrage, la restauration ou la mise à niveau du firmware. Fermez l'assistant et attendez quelques minutes avant de le redémarrer.
- Le périphérique n'est pas défini sur les paramètres attendus, ce qui empêche AXIS Companion de communiquer avec lui. Fermez l'assistant, redémarrez à froid le périphérique et redémarrez l'assistant.
- L'utilisation d'un VPN ou de fonctions de sécurité réseau supplémentaires bloque la connexion aux services Axis. Vérifiez que les adresses requises sont exclues de l'inspection et autorisées par le pare-feu. Pour plus d'informations, consultez cette [FAQ](#).

Connexion

Le nom d'utilisateur ou le mot de passe est incorrect

L'association du nom d'utilisateur et du mot de passe n'est pas valide.

Le site n'est pas disponible

- Assurez-vous que l'ordinateur hébergeant le client AXIS Companion est connecté au réseau.
- Vérifiez qu'aucun pare-feu ni logiciel antivirus ne bloque la connexion Internet. Pour plus d'informations, consultez cette [FAQ](#).
- Consultez status.axis.com à la recherche d'incidents ou de la maintenance programmée des services Axis.

AXIS Companion

Dépannage

Vidéo en direct

Pas de vidéo

- Vérifiez que le système respecte les recommandations répertoriées dans *Configuration système à la page 4*.
- Vérifiez que la carte graphique utilise le dernier pilote.

La vidéo est en retard

- Vérifiez que le système respecte les recommandations répertoriées dans *Configuration système à la page 4*.
- Vérifiez que la carte graphique utilise le dernier pilote.

Aucun contact

Le périphérique n'est pas accessible sur le réseau. Vérifiez que les périphériques sont sous tension et connectés à Internet.

Impossible de récupérer le flux

Vérifiez que vous ne demandez pas trop de flux aux caméras. Consultez la section sur le dépannage du manuel d'utilisation de chaque caméra sur help.axis.com.

Espace de travail Configuration

Erreur de communication

La connexion au périphérique est temporairement perdue. Si vous cliquez sur le lien qui s'affiche, AXIS Companion tente de réparer la connexion. Vérifiez que le périphérique est disponible sur le réseau avec des paramètres réseau valides.

Erreur de configuration

Le périphérique n'est pas défini sur les paramètres attendus ou sa configuration est inexacte. Si vous cliquez sur le lien, AXIS Companion tente de réparer l'erreur. Si la tentative échoue, redémarrez à froid le périphérique et ajoutez-le à nouveau au site.

Aucun contact

Le périphérique n'est plus disponible sur le réseau. Vérifiez que le périphérique/l'enregistreur est sous tension et accède à Internet.

Erreur de stockage

Le périphérique ne peut pas entrer en contact avec l'enregistreur. Vérifiez que le protocole IPv6 est activé pour vos périphériques (AXIS Companion utilise IPv6 pour la communication).

Stockage et enregistrements

Erreur de stockage

Il existe des problèmes au niveau du support d'enregistrement : carte SD manquante, disque défectueux ou configuration incorrecte, par exemple.

- Accédez à **Configuration** dans AXIS Companion et actualisez la connexion.
- Vérifiez que votre support d'enregistrement n'indique aucune erreur. Consultez le manuel d'utilisation du périphérique d'enregistrement pour plus d'informations. Trouvez le manuel d'utilisation sur help.axis.com.

Ne parvient pas à accéder à l'enregistreur.

L'enregistreur est hors ligne. Vérifiez qu'il est sous tension et connecté à Internet.

Interphones

Les appels par interphone ne passent pas

Vérifiez que le client (ordinateur ou smartphone) est connecté à Internet.

Impossible de déverrouiller la porte

Vérifiez que l'interphone est correctement câblé et configuré. Consultez le manuel d'utilisation de l'interphone pour plus d'informations. Trouvez le manuel d'utilisation sur help.axis.com.

Application mobile

Pas de notification


Vérifiez que vous avez activé les notifications sur votre smartphone et dans l'application. Voir *Activer les notifications à la page 26* pour plus d'informations.

Je ne parviens pas à contacter mon site à distance

- Vérifiez que vous utilisez bien AXIS Companion version 4.
- Vérifiez que votre smartphone dispose d'une connexion Internet par réseau mobile ou Wi-Fi.
- Déconnectez-vous de votre compte Axis et reconnectez-vous pour vérifier que vous êtes correctement authentifié.

Enregistrer un rapport système



1. Dans AXIS Companion, accédez à  > Save system report (Enregistrer rapport système).
2. Lorsque vous enregistrez un nouveau dossier sur l'assistance en ligne Axis, joignez-y le rapport système.


Utilisation de périphériques avec la version 5.50 du firmware

AXIS Companion prend en charge les périphériques Axis dotés du firmware version 5.50 ou supérieure. Toutefois, la version 5.50 du firmware n'est plus prise en charge par Axis et ne peut pas être mise à niveau. Lorsque vous utilisez des produits Axis avec la version 5.50 du firmware, il est important de tenir compte de l'impact de divers paramètres et situations sur les performances. Un nombre croissant de clients connectés (y compris l'audio) pourraient affecter les performances. Les périphériques s'exécutant sur un firmware version 5.50 dans un système AXIS Companion peuvent subir des décalages du flux vidéo ou de longs temps de réponse de la caméra.

AXIS Companion est une solution clé en main. Lorsqu'un périphérique est installé et ajouté à un site, il est configuré automatiquement pour générer des performances optimales. Il est donc vivement conseillé d'utiliser les paramètres par défaut, à savoir l'enregistrement continu et non la détection de mouvement vidéo.

Si la perte de performance persiste, essayez de réduire la charge sur le périphérique :



1. Dans AXIS Companion, allez dans  > Cameras > Video quality (Caméras > Qualité de la vidéo).
2. Sélectionnez la caméra à rechercher afin de la configurer.
3. Diminuez la résolution de la vidéo en direct et enregistrée sur la caméra.
4. Diminuez la fréquence d'image (IPS) de la vidéo en direct et enregistrée.

Migrer d'AXIS Companion Classic vers la version 4

Conditions requises

Si vous utilisez déjà AXIS Companion Classic et souhaitez mettre à niveau vers la version 4, lisez le tableau ci-dessous pour vérifier la compatibilité de vos périphériques.

	AXIS Companion version 4	AXIS Companion Classic
Produits pris en charge	Caméras IP AXIS Companion. Les solutions AXIS Companion qui incluent un enregistreur AXIS S30 Series Recorder prennent en charge les caméras et les encodeurs Axis dotés du firmware version 5.50 ou ultérieure. Les solutions AXIS Companion qui n'incluent pas un AXIS S30 Series Recorder sont compatibles avec les caméras et les encodeurs Axis dotés du firmware version 8.40 et ultérieure. Pour plus d'informations, consultez <i>Utilisation de périphériques avec la version 5.50 du firmware à la page 31</i> . AXIS Companion Eye mini L, AXIS Companion Bullet mini LE et AXIS Companion Dome mini LE sont pris en charge uniquement s'ils sont connectés à un AXIS Companion Recorder.	Caméras IP AXIS Companion. Caméras réseau et encodeurs Axis dotés du firmware version 5.50 ou ultérieure.
Support de stockage	Carte SD Axis AXIS Companion Recorder AXIS S30 Recorder Series NAS tiers non pris en charge	Carte SD Axis AXIS Companion Recorder AXIS S30 Recorder Series ¹ Périphériques NAS tiers sélectionnés
Prise en charge multi-utilisateurs	Oui	Non
Notifications d'alerte	Oui	Non
Gestion à distance du système	Oui	Non
Accès Internet	Requis pendant la configuration et la gestion du système. Vidéo en direct et vidéo enregistrée disponibles hors ligne.	Non requis.

¹ Pour plus d'informations sur les limites, consultez le document technique « Disclaimer - AXIS S3008 and AXIS Companion Classic » sur axis.com/products/axis-companion-classic/support

Mise à niveau à la version 4

Remarque

- Les périphériques utilisés dans AXIS Companion Classic doivent être redémarrés à froid ou restaurés avant de pouvoir être utilisés dans AXIS Companion version 4.
- Le redémarrage à froid ou la restauration d'un périphérique n'efface pas les enregistrements.

L'assistant d'installation détecte si des périphériques doivent être redémarrés à froid ou restaurés et vous aide. Si un périphérique doit être restauré, l'assistant permet d'accéder à la page Web du périphérique, où vous vous connectez avec le nom d'utilisateur ACCAdmin et le mot de passe du site que vous avez utilisé dans AXIS Companion Classic.

