

AXIS Camera Station 5

インストールと移行ガイド

AXIS Camera Station 5

オーバービュー

オーバービュー

インストールファイルには、クライアントとサーバーの両方が含まれています。クライアントでは、録画およびライブビデオにアクセスできます。サーバーは、システム内のカメラ、ビデオエンコーダ、補助装置とのすべての通信を処理します。

クライアントは、サーバーと同じコンピューターまたは別のコンピューターにインストールできます。最高のパフォーマンスと安定性を確保するため、サーバーは、専用のコンピューターにインストールすることを推奨します。

AXIS Camera Station 5

をインストール

をインストール

インストール

をダウンロードする際に、以下に示すインストーラーのいずれかを選択できます。

- サーバーとクライアントのフルインストール用のexeファイル。設定アシスタントでは、サーバーかクライアント、またはその両方を選択できます。
- サーバーとクライアントのフルインストール用のmsiファイル。
- クライアントインストール専用のmsiファイル。

注

- をインストールするコンピューターに対して完全な管理者権限を持っていることを確認してください。
 - を新しいバージョンにアップグレードすると、アップグレード中はバックグラウンドサービスが停止し、録画が行われません。アップグレード後、バックグラウンドサービスが再開されます。
1. <https://www.axis.com/products/axis-camera-station/overview/>に移動し、お使いのMyAxisアカウントでサインインして、AXIS Camera Stationの最新バージョンに必要なインストーラーをダウンロードします。
 2. ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、[Yes (はい)] をクリックしてデバイスの変更を許可します。
 3. 設定アシスタントの画面に表示される手順に従います。

AXIS Camera Station 5

AXIS Camera Stationのアップグレード

AXIS Camera Stationのアップグレード

注

- 現在のバージョンが4.31.018以前の場合は、データベースがバージョン5.24以降にアップグレードされるため、まずバージョン5.24にアップグレードする必要があります。その後、最新のバージョンにアップグレードできます。
 - 現在のバージョンが4.31.018以降の場合、最新のバージョンに直接アップグレードできます。
 - バージョン5.45以降、古いSDKのサポートは完全に削除されています。古いSDKを使用している統合がある場合は、統合プロバイダーに連絡して、アップグレードされた統合を入手してください。
1. AXIS Camera Station Service Controlで、**[Stop (停止)]** をクリックしてサービスを停止します。
 2. <https://www.axis.com/axis-camera-station/download/list>に移動し、アップグレードするバージョンをダウンロードします。
 3. *3 ページ、をインストール*. 最新のバージョンをインストールしない場合は、**[Install current version (現在のバージョンをインストール)]** を選択します。

詳細については、以下のファイルをご参照ください。

- *AXIS Camera Station 5.13移行ガイド*
- *AXIS Camera Station 5移行ガイド*

AXIS Camera Station 5

AXIS Camera Stationの移動

AXIS Camera Stationの移動

AXIS Camera Stationをインストール後、それを別のサーバーに移動すると同時に以降のバージョンにアップグレードできます。

AXIS Camera Stationのインストールを移動する際は、サーバー名、プロキシ設定、データベースバックアップフォルダー、ポートなど、新しいサーバーで同じサービスコントロール設定を使用してください。証明書が必要な場合は、忘れずに新しいサーバーで証明書を有効にしてください。

1. 新しいサーバーにAXIS Camera Stationをインストールします。3 ページ、をインストールを参照してください。
 - 古いサーバーのバージョンが4.31.018以前の場合は、新しいサーバーに同じバージョンまたは5.24以前のバージョンのみをインストールできます。データベースはまずバージョン5.24にアップグレードする必要があります。その後、最新のバージョンにアップグレードできます。
 - 古いサーバーのバージョンが4.31.018以降の場合は、新しいサーバーに同じバージョンまたは任意の以降のバージョンをインストールできます。
2. 両方のサーバーで、AXIS Camera Station Service Controlに移動し、[Stop (停止)] をクリックしてサービスを停止します。
3. C:\ProgramData\AXIS Communication\AXIS Camera Station Serverにあるメインデータベースファイルを、新しいサーバーの同じ場所に移動します。データベースファイルを参照してください。
4. AXIS Camera Station Secure Entryを使用している場合は、C:\ProgramData\Axis Communications\AXIS Camera Station\Components\Axis Secure Entryの下にあるSecureEntry.dbを新しいサーバーの同じ場所に移動します。
5. [Configuration > Storage > Management (設定 > ストレージ > 管理)] の下で指定された録画場所にある録画を新しいサーバーの同じ場所に移動します。
6. 新しいサーバーで:
 - 6.1 AXIS Camera Stationサービスを起動します。
 - 6.2 AXIS Camera Stationクライアントを起動します。
 - 6.3 現在のユーザーまたは他のWindowsユーザーを使用してサーバーにログオンします。
 - 6.4 [Configuration > Devices > Management (設定 > デバイス > 管理)] の下の装置のパスワードを入力します。
7. AXISライセンスポータルから新しいライセンスを登録します。システム間でライセンスを移動するを参照してください。

AXIS Camera Station 5

さらに支援が必要ですか？

さらに支援が必要ですか？

参考リンク

- ・ [インストールパラメーター - Microsoftインストーラー](#)
- ・ [インストールスイッチ - 実行可能ファイル](#)
- ・ [リリースノート](#)
- ・ [ユーザーマニュアル](#)
- ・ [チュートリアルビデオ](#)

サポートに連絡する

さらにサポートが必要な場合は、axis.com/support/にアクセスしてください。

