

AXIS Speaker Functionality per Singlewire InformaCast®

Manuale per l'utente

AXIS Speaker Functionality per Singlewire InformaCast®

Sommario

Informazioni sull'applicazione	3
Aggiunta di un dispositivo in AXIS Device Manager	4
Password sicure	4
Installazione e licenza di tutta l'applicazione	5
Modifica del file .csv	5
Aggiunta dell'applicazione al dispositivo	5
Contattare l'assistenza	7

AXIS Speaker Functionality per Singlewire InformaCast®



Informazioni sull'applicazione

Informazioni sull'applicazione

Singlewire InformaCast® è una singola piattaforma che consente di inviare messaggi di emergenza e altre comunicazioni con la tecnologia già in uso nell'organizzazione, inclusi gli altoparlanti di rete Axis. Il sistema di notifica di massa InformaCast fornisce avvisi audio invasivi e in grado di attirare l'attenzione in tutta la struttura. AXIS Speaker Functionality per Singlewire InformaCast consente di collegare i dispositivi Axis all'infrastruttura Singlewire InformaCast. L'applicazione può essere utilizzata sugli altoparlanti di rete Axis dopo aver acquistato una licenza e installato l'applicazione tramite AXIS Device Manager.

Aggiunta di un dispositivo in AXIS Device Manager

Aggiunta di un dispositivo in AXIS Device Manager

1. Esegui AXIS Device Manager Client.
 - Per eseguire il download e l'installazione di AXIS Device Manager, vai a axis.com/products/axis-device-manager.
2. Quando AXIS Device Manager si avvia, esegue ricerche di dispositivi in automatico.
 - 2.1 Per eseguire la ricerca manuale, fare clic su  .
 - 2.2 Se non vengono rilevati dispositivi, controlla la configurazione di rete.
 - 2.3 Se l'applicazione informa che alcuni dispositivi sono dotati di firmware non recente, fai clic sul link per l'esecuzione dell'aggiornamento al firmware più recente.
 - 2.4 Seleziona i dispositivi da aggiungere e fai clic su **Next (Avanti)**, quindi su **Finish (Fine)**.
3. Imposta una password per i dispositivi:
 - 3.1 Seleziona tutti i dispositivi e fai clic su  .
 - 3.2 Immetti nome utente e password e fai clic su **OK**.

Password sicure

Importante

I dispositivi Axis inviano la password inizialmente impostata in chiaro tramite la rete. Per proteggere il dispositivo dopo il primo accesso, impostare una connessione HTTPS sicura e crittografata, quindi cambiare la password.

La password del dispositivo è il sistema di protezione principale dei dati e dei servizi. I dispositivi Axis non impongono un criterio password in quanto potrebbero essere utilizzati in vari tipi di installazioni.


Per proteggere i tuoi dati ti consigliamo vivamente di:

- Utilizzare una password con almeno 8 caratteri, preferibilmente creata da un generatore di password.
- Non mostrare la password.
- Cambiare la password a intervalli regolari, almeno una volta all'anno.

AXIS Speaker Functionality per Singlewire InformaCast®

Installazione e licenza di tutta l'applicazione

Installazione e licenza di tutta l'applicazione

1. In AXIS Device Manager, fare clic su  per creare un report di sistema.
2. Aprire il file .csv in un programma diverso da Microsoft® Excel®.
3. *Modifica del file .csv alla pagina 5.*
4. Andare alla registrazione della chiave di licenza per generare le chiavi dal codice di licenza. Andare a axis.com/support/license-key-registration#/registration/batch.
5. Caricare il file .csv da AXIS Device Manager.
Il sistema genera chiavi di licenza che è possibile scaricare.
6. Per scaricare le chiavi di licenza, fare clic su **Download the result as zip (Scarica il risultato come zip)**.
7. Estrarre il file .zip.
8. Scaricare AXIS Speaker Functionality per Singlewire InformaCast per il dispositivo in uso da axis.com/products/axis-speaker-functionality-for-singlewire-informacast.
9. *Aggiunta dell'applicazione al dispositivo alla pagina 5.*
10. Accedere al portale InformaCast per controllare che i dispositivi siano stati aggiunti.

Modifica del file .csv

1. Rimuovere tutti i dati ad eccezione del MAC address sui dispositivi di cui si desidera ottenere una licenza.
2. Inserire "codice" e "dispositivo" nella prima riga. Il formato deve essere `codice,dispositivo`.
3. Inserire il codice di licenza e il MAC address nelle seguenti righe. Il formato deve essere `codice di licenza,MAC address`.

Nota

In ogni riga del documento è presente un MAC address.


Esempio:

riga 1: codice,dispositivo

riga 2: ABC1D-23EFG-H4IJ5-KL6MN,ABC0123DEFA4


riga 3: ABC1D-23EFG-H4IJ5-KL67M,ABC123DE4FAB

Aggiunta dell'applicazione al dispositivo

1. Selezionare i dispositivi.
2. Fare clic su  .
3. Fare clic su **Browse (Sfogliare)** per trovare e selezionare l'applicazione scaricata.
4. Fare clic su **Next (Avanti)**.
5. Quando viene richiesto di installare l'applicazione, selezionare **Yes (Sì)** e fare clic su **Avanti**.

AXIS Speaker Functionality per Singlewire InformaCast®

Installazione e licenza di tutta l'applicazione

6. Fare clic su **Browse (Sfoglia)** per trovare il file della chiave di licenza. Selezionare i file della chiave di licenza per i dispositivi selezionati. Il MAC address collegato si trova nel nome del file.
7. Fare clic su **Next (Avanti)** e **Finish (Fine)**.
8. Nell'interfaccia web del dispositivo, andare ad  **App** per avviare l'applicazione.
9. Ripetere l'operazione se si desidera impostare altri modelli di dispositivo.

AXIS Speaker Functionality per Singlewire InformaCast®

Contattare l'assistenza

Contattare l'assistenza

Se serve ulteriore assistenza, andare su axis.com/support.

