

适用于 Singlewire InformaCast® 的 AXIS Speaker Functionality

# 适用于 Singlewire InformaCast® 的 AXIS Speaker Functionality

## 目录

---

- 应用简介 ..... 3
- 在 AXIS Device Manager 中添加您的设备 ..... 4
  - 安全密码 ..... 4
- 安装并许可各应用 ..... 5
  - 编辑 .csv 文件 ..... 5
  - 将应用添加到设备 ..... 5
- 联系支持人员 ..... 7

# 适用于 Singlewire InformaCast® 的 AXIS Speaker Functionality

## 应用简介

---

### 应用简介



Singlewire InformaCast® 是一个单一平台，允许您发送紧急消息以及与您的组织已有的技术（包括 Axis 网络扬声器）进行的其他通信。InformaCast 群发通知系统可在整个设施内提供侵入性和引人注目的音频警报。适用于 Singlewire InformaCast 的 AXIS Speaker Functionality 允许您将 Axis 设备连接到 Singlewire InformaCast 基础设施。在您购买许可证并通过 AXIS Device Manager 安装应用后，可在 Axis 网络扬声器上使用该应用。

# 适用于 Singlewire InformaCast® 的 AXIS Speaker Functionality

## 在 AXIS Device Manager 中添加您的设备

---

### 在 AXIS Device Manager 中添加您的设备

1. 运行 AXIS Device Manager Client。
  - 要下载并安装 AXIS Device Manager，请转到 [axis.com/products/axis-device-manager](http://axis.com/products/axis-device-manager)。
2. 当 AXIS Device Manager 启动时，它会自动搜索设备。
  - 2.1 要手动搜索，请单击 。
  - 2.2 如果未找到设备，请检查您的网络配置。
  - 2.3 如果应用通知您某些设备有旧固件，单击链接升级到新固件。
  - 2.4 选择您要添加的设备，单击下一步，然后单击完成。
3. 为设备设置密码：
  - 3.1 选择各设备，然后单击 。
  - 3.2 输入用户名和密码，然后单击确定。

### 安全密码

#### 重要

Axis 设备在网络中以明文形式发送初始设置的密码。若要在首次登录后保护您的设备，请设置安全加密的 HTTPS 连接，然后更改密码。

设备密码是对数据和服务的主要保护。Axis 设备不会强加密码策略，因为它们可能会在不同类型的安装中使用。

为保护您的数据，我们强烈建议您：


- 使用至少包含 8 个字符的密码，而且密码建议由密码生成器生成。
- 不要泄露密码。
- 定期更改密码，至少一年一次。

# 适用于 Singlewire InformaCast® 的 AXIS Speaker Functionality

## 安装并许可各应用

---

### 安装并许可各应用

1. 在 AXIS Device Manager 中，单击以  创建系统报告。
2. 在 Microsoft® Excel® 以外的程序中打开 .csv。
3. 编辑 .csv 文件 5。
4. 转到许可证密钥注册以从许可证代码生成密钥。转到 [axis.com/support/license-key-registration#/registration/batch](https://axis.com/support/license-key-registration#/registration/batch)。
5. 从 AXIS Device Manager 上传 .csv 文件。  
系统会生成可供下载的许可证密钥。
6. 要下载许可证密钥，请单击将结果下载为 zip。
7. 解压缩 .zip 文件。
8. 从 [axis.com/products/axis-speaker-functionality-for-singlewire-informacast](https://axis.com/products/axis-speaker-functionality-for-singlewire-informacast) 下载适用于您设备的用于 Singlewire InformaCast® 的 AXIS Speaker Functionality。
9. 将应用添加到设备 5。
10. 转到 InformaCast 门户以控制已添加该设备。

### 编辑 .csv 文件

1. 删除要许可的设备上除 MAC 地址之外的数据。
2. 在首行输入“代码”和“设备”。格式必须是代码，设备。
3. 在以下行中输入许可证代码和 MAC 地址。格式必须是许可证代码，MAC 地址。

#### 注

文档的每一行都有一个 MAC 地址。


#### 示例:

第 1 行： 代码， 设备

第 2 行： ABC1D-23EFG-H4IJ5-KL6MN,ABC0123DEFA4

第 3 行： ABC1D-23EFG-H4IJ5-KL67M,ABC123DE4FAB


### 将应用添加到设备

1. 选择您的设备。
2. 单击  。
3. 单击浏览以查找并选择已下载的应用。
4. 单击下一步。
5. 当系统要求安装应用时，选择是，然后单击下一步。

## 适用于 Singlewire InformaCast® 的 AXIS Speaker Functionality

### 安装并许可各应用

---

6. 单击浏览，以找到许可证密钥文件。选择所选设备的许可证密钥文件。连接的 MAC 地址位于文件名中。
7. 单击下一步，并单击完成。
8. 在设备网页界面中，转到  应用以启动应用。
9. 如果要设置其他设备型号，请重做。

## 适用于 Singlewire InformaCast® 的 AXIS Speaker Functionality

### 联系支持人员

---

#### 联系支持人员

如果您需要更多帮助，请转到 [axis.com/support](https://axis.com/support)。

